

# MHA200 AC

## Röhren-Kopfhörerverstärker

- Der Röhren-Kopfhörerverstärker MHA200 AC ist für Klang-Enthusiasten gedacht, die ihren Kopfhörern den maximalen Musikgenuss entlocken wollen.
- Dieser Kopfhörerverstärker bietet eine Vielzahl von Verbindungsoptionen, einschließlich symmetrischer Ein- und Ausgänge, sodass nahezu alle Kopfhörertypen ein außergewöhnliches, persönliches Hörerlebnis erzeugen.
- Der Röhren-Kopfhörerverstärker MHA200 AC offeriert drei verschiedene Möglichkeiten zum Anschließen der Kopfhörer:
  - Ein Paar dreipoliger XLR-Anschlüsse für symmetrische Zweikanal-Ausgänge
  - Einen vierpoligen XLR-Anschluss für symmetrischen Stereoausgang
  - Die klassische 6,25mm-Stereokopfhörerbuchse.
- Der MHA200 verwendet ein Paar McIntosh-Unity-Coupled-Circuit-Ausgangstransformatoren, für ein makellooses Audiosignal.
- Die Unity-Coupled-Circuit-Transformatoren wurden für vier Kopfhörerimpedanzbereiche 32 - 100, 100 - 250, 250 - 600 und 600 - 1.000 Ohm bei 500 mW optimiert, sodass praktisch jeder Kopfhörer die legendäre McIntosh-Klangqualität und -Leistung erhält.
- Als Vorstufenröhren dient je ein Paar 12AT7- und 12BH7A-Doppeltrioden.
- Dank der geringen Abmessungen des MHA200 von nur 15,6 cm (Breite) und 23,2 cm (Tiefe) und seinen symmetrischen Eingängen, kann er ideal an der favorisierten Hörposition platziert werden. Ausreichend lange, symmetrische Audiokabel verbinden ihn mit dem zentralen Audiosystem.



Retro-Reloaded-Röhrenkopfhörerverstärker



McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE®

[www.mcintoshlabs.com](http://www.mcintoshlabs.com)

# MHA200 AC

# Röhren-Kopfhörerverstärker

### Headphone Power Output:

500mW

### Headphone Output Impedance:

32-100 Ohms  
100-250 Ohms  
250-600 Ohms  
600-1,000 Ohms

### Total Harmonic Distortion:

0.5% maximum from 20Hz to 20kHz

### Inputs:

1 unbalanced (stereo)  
1 balanced (stereo)

### Outputs:

(1) pair of 3-pin balanced XLR connectors for dedicated Left and Right balanced output;  
(1) 4-pin balanced XLR connector for balanced stereo output;  
(1) stereo headphone (1/4")

### Signal To Noise Ratio:

94dB

### Tube Complement:

(2) 12AT7 and (2) 12BH7A  
dual triode vacuum tubes

### Overall Dimensions (W x H x D):

15.6cm x 14.6cm x 23.2cm

### Weight:

4.8 kg  
5.5 kg in shipping carton



### Empfohlene Begleiter:

Die neue Vorstufe C8 AC, die neue Endstufe MC1502 AC, die Plattenspieler MT2 und MT5, der SACD/CD-Player MCD600 AC, der MS500 Music-Streamer, das Raumkorrektur-System MEN220 und der Powerconditioner MPC1500 sind die logischen Begleiter des MHA200 AC. Ihr autorisierter Fachhändler kann zusätzliche Informationen zu anderen McIntosh-Produktkombinationen bereitstellen.



# McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE®

[www.mcintoshlabs.com](http://www.mcintoshlabs.com)